

**注意事項**

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項：

- 燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電！
- 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養。
- 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。

**1. 燈桿建議埋深深度為250-400mm。**

1. 斷開電源，將燈桿插進地面。

**2.**

2. 將燈具本體穿入燈桿。

**3.**

將電線末端從燈具固定座內穿入，再拉出來預留一部分線以便調節燈具擺向。

DC 24V (紅+ / 黑-) 驅動 L (相) AC 220V N (藍) 開關

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電纜線連接到電源。

3. 將燈具底部螺絲鎖緊使其固定在燈桿上，再將外部電源線連接燈具輸入線。

**4.**

注意：高溫表面

- 燈具需安裝在手臂夠不到的地方。
- 在開啟狀態下如有必要調整燈具時，建議穿戴手套以防護熱源，或斷開電源待燈體完全冷卻後再進行操作。

調整燈具位置時，請先擰鬆螺絲。再調整夾具的適當位置後，請擰緊螺絲。

35°

4. 安裝完成，打開電源。

3

4

注意：在鎖定前蓋時確保防水。扭力: 4.5kgf.cm

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3